

▲ 安全注意事项


- 请勿将本品放在高温、高湿或大量粉尘、烟雾等恶劣环境，也不要暴露在雨淋的地方，否则可能会引起机器损坏。
- 请勿用力挤压门外子机的镜片和顶部突出的黑色圆球，否则会造成硬件损坏。
- 在安装过程中，务必小心操作，不要用力拉扯子机的数据线，也要防止数据线刮伤或者断裂（因操作不当，导致数据线损坏不属于保修范围）。
- 充电器请使用本包装内标配型号，采用其他规格充电器可能会导致无法充电或者系统损坏。

本产品适合门厚


门孔适用范围: 14mm ~ 50mm
门厚适用范围: 35mm ~ 110mm

在选用螺丝安装门外子机时，务必先确认门的厚度，根据门厚选择对应螺钉。
【注】当门厚在35mm ~ 65mm范围，选用35mm短螺钉；
当门厚在65mm ~ 95mm范围，选用65mm长螺钉；
当门厚在95mm以上，需要自配80mm左右M3螺钉。

部件说明



首次开机设定



注意：首次使用请将猫眼主机充满电再使用；
日常充电请使用原装USB直充数据线或充电宝充电，不建议频繁拆卸产品主机。



按 **A/V** 键可选择相应的功能
按 **OK** 键或者中间键进入“系统”



勾选了“自动”后主机会自动从网络获取时间，选择该项后，按 **OK** 键或者中间键勾选或者取消勾选。
勾选 **OK** 键，回到上一级菜单。



选择“系统”菜单后按 **OK** 键进入
选择“显示”菜单后按 **OK** 键进入



按 **A/V** 键选择“桌面壁纸”菜单
按 **OK** 键进入

如何添加叮咚mini (图片仅供参考, 实际画面以APP最新版本为准)



确保您的手机已经安装了“叮咚”客户端



启动后，点击新用户注册，按界面提示完成注册

输入手机当前联接的Wi-Fi账号及密码




输入Wi-Fi账号及密码，确保输入正确信息后点击“保存”进行下一步操作



此处的二维码，是您手机联接的Wi-Fi账号及密码信息，用叮咚mini扫描此二维码进行绑定

扫描二维码，开始绑定



在叮咚mini主菜单中找到“系统”→“扫描二维码”进入二维码扫描



将手机摄像头对准手机上生成的二维码，进行扫描绑定。绑定成功后，手机会有“恭喜，已经成功绑定叮咚mini”的提示

我们建议：
先将叮咚mini如上图扫二维码绑定好手机客户端后再往家门上安装；
详细安装步骤可登录移康智能官网(www.eques.cn)·技术支持，查看安装视频。



进入设备管理界面，点击右上角“添加设备”



选择“添加叮咚mini”设备



正在绑定，请耐心等待




绑定成功 (若未成功, 请根据提示进行操作)



移康智能科技(上海)股份有限公司
 地址:上海市闵行区沪闵路4200号A栋205-210室
 售后:400-018-0217
 官网:www.eques.cn

安装示意图



产品清单



注:图片仅供参考,商品以实物为准

门外子机	1个	充电器	1个	螺钉	25# (4#)
门内主机	1个	钢片支架	1片	USB直充数据线	1条


将叮咚mini往家门上的安装步骤图示



注意:安装前,先将适合家门厚度的螺钉,拧入子机,撕开子机背后的粘胶护纸,在门外将子机及数据线从猫眼孔穿至室内。
 (小提示:可以卷个纸筒将数据线送至室内)



手机扫描二维码
 下载叮咚APP



叮咚mini
 Wi-Fi远程智能猫眼/可视门铃

使用说明书